

Vimar - 01290.CC - Presa multipla 3 universale+cavo nero

Codice 01290.CC

Spine e prese / Prese multiple professionali con

cavo / 3 uscite

Descrizione Presa multipla 3 universale+cavo nero

Descrizione Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite

estesa SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo

da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, nero

Stato prodotto 3 - Prod. gestito

Q.tà minima

ordine

10 NR



03. Marchio CSv-IMQ - Italia (download)

99. Direttiva RAEE (download)



Disegni

VISTA INGOMBRI



download.png - download.dxf

VISTA POSTERIORE



download.png - download.dxf

VISTA 3D





download.png - download.dxf

Video

Nuova serie 1200

Spot Installazione Volante

Dati tecnici



Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: Presa multipla

Forma della scatola: rettangolare

Numero di prese SCHUKO: 3

Numero di prese Euro: 0

Numero di prese CEE: 0

Numero di prese con pin di ter: 3

Numero di prese per apparecchi: 0

Numero delle prese tipo Bipass: 3

Numero delle prese tipo P11 (I: 0

Numero delle prese tipo P17 (I: 0

Numero delle prese tipo NEMA: 0

Numero di prese norma svizzera: 0

Con interruttore on/off: No

Interruttore differenziale: No

Numero di prese multistandard: 3

Filtro di rete anti-interferen: No

Numero di prese, altre: 0

Numero di collegamenti USB: 0

Sovratensore: No

Corrente nominale: 16 A

Sezione del filo: 1,50

Con coperchio: No

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale

termoplastico

Senza alogeni: Sì

Trattamento superficiale: non trattato

Finitura della superficie: opaco

Colore: nero

Codice RAL (simile): 9005

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimenta: 2,00 m

Inserto centrale ruotato: Sì

Angolo inserto centrale ruotat: 45°

Imballi



Codice 8007352584549

Qtà 1 NR



Dim.

12,8x23,6x4,8

[cm]

553 [g] Peso



Codice 8007352584556

Qtà

10 NR

Dim.

26x27,5x27 [cm]

Peso

5.872 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.