

BTICINO > Sistemi per edifici residenziali > My Home > Automazione luci e tapparelle



F411U2

Attuatore a 2 canali indipendenti, interbloccabili per la gestione di lampade LED, fluorescenti compatte (CFL), fluorescenti lineari con trasformatori elettronici, trasformatori ferromagnetici o motori (in caso di interblocco dei rele). Ogni canale è in grado di commutare fino ad un massimo di 10A. Il dispositivo incorpora la funzione Zero crossing per una corretta gestione delle lampade a risparmio energetico. 10A resistivi e lampade alogene, 2A lampade fluo. compatte e LED, 460VA trasformatori ferromagnetici, 460W motoriduttori, 4A lampade fluorescenti lineari e trasformatori elettronici - 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

Moduli	2
Potenza (VA)	460VA
Potenza (W)	1380W
Tensione	27Vdc
Contatti	2
Corrente In	0,055A
Serie	MyHome

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	72.19
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543533871

Documentazione



[Guida My Home](#)



[Guida MyHome_Up](#)