



SEI485FB



**Sirena autoalimentata e autoprotetta da esterno
con interfaccia per linea seriale RS485**

**Compatibile con serie ETR G2, GENIODOMO,
GENIOPLUS e FLEXENERGY**

Configurabile tramite Browserless

SEI485FB	
Funzioni	Configurazione via software Browserless. Lampeggiatore a led ad alta luminosità, 1 led di segnalazione stato impianto e 2 led di colore bianco per segnalazione eventi programmabili dall'utente
Compatibilità	serie ETR G2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY
Trombe	2 trombe da 4 Ω
Emissione sonora	Tipo di suono: Bitonale; Numero trombe: 2; Pressione sonora: 115 dB a 1 m (a 12 Vcc)
Visualizzazioni	Lampeggiatore a LED ad alta luminosità, LED per segnalazione di stato impianto e 2 LED bianchi per segnalazione multifunzione personalizzabile dall'utente
Grado di protezione	Per installazione in esterno, contenitore protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm e contro gli spruzzi d'acqua
Dimensioni	L 226 × H 310 × P 90 mm
Peso	1,90 kg
Batteria	mod. B1.212G (non inclusa) 12 V / 1,2 Ah, (dimensioni max L 97 x H 51 x P 43 mm - poli esclusi)
Assorbimenti a 7,2 V	in allarme: 700,0 mA
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 21,0 mA; in allarme: 700,0 mA
Conformità	EN 50131-4 grado 2, classe ambientale 4
Alimentazione	12 Vcc

