

Controllo LED in tensione costante

Dimmer LED 12-24Vdc mono-colore, RGB, RGBW e CCT



PLANO-ONE

- 12-24 Vdc Input
- LED 12-24 Output
- LED RGBW Output
- LED CCT Output
- Dimmer
- CCT
- RGB/W
- Filare
- Radio RF
- App WiFi
- Vocale

Centrale universale per controllo di LED in tensione costante 12-24Vdc. Alimentazione da 12 a 24Vdc.


SOFTWARE SELEZIONABILE:

1. Dimmer monocolore (4 uscite in parallelo max 5A/uscita, max totale 4 uscite 10A).
2. CCT bianco dinamico (1 uscita bianco caldo max 5A, 1 uscita bianco freddo max 5A).
3. RGB (3 uscite max 5A/uscita, max totale 3 uscite 8A).
4. RGBW (4 uscite max 5A/uscita, max totale 10A).


4 MODALITÀ DI COMANDO:

1. 1 ingresso filare a pulsante (DIM PUSH no voltage).
2. Radio RF 433,92MHz.
3. Comando remoto Wi-Fi con App OneSmart.
4. Comando vocale compatibile Google Home e Amazon Alexa.


Codice	PLANO-ONE
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x LED 12-24Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione selezionabile	Modo 1: Dimmer Modo 2: W=50%CW + 50%WW Modo 3: W=100%CW + 100%WW Modo 4: RGB (W=RGB) Modo 5: RGBW (W=W) Modo 6: RGBW (W=W+RGB)
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori programmabili	30
Frequenza radio	433,920MHz ISM
Wireless Smart	Wi-Fi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Amazon Alexa
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55°C
Dimensioni	80x80x16 mm




Dimmer mono-colore



CCT



RGB



RGBW

