


Partitori e derivatori

Componenti per la distribuzione a morsetto

47-862MHz

Partitori con contenitore in metallo completamente schermato con morsetti a vite. Disponibili in versioni a 2, 3 e 4 uscite.



PARTITORI


Articolo	Codice	N. uscite	Attenuazione dB		Installazione	Confezione pz
			fra ingresso e uscita	fra due uscite		
PP12	220370	2	4	18	da incasso	10
PP13	220376	3	6	15	da incasso	10
PP14	220390	4	7	10	da incasso	10
PP12DC(1)	220375	2	4	18	da incasso	10
PP14DC(1)	220392	4	8	10	da incasso	10
IP2(1)	220322	2	4	18	volante	10

(1) Con passaggio della c.c. fra ingresso e una delle uscite.

Componenti per la distribuzione a morsetto

47-862MHz

Derivatori utilizzabili su linea passante e come terminale di linea, questi dispositivi hanno il contenitore in metallo con morsetti a vite per una completa schermatura. Sono disponibili con 1 ingresso - 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate. Confezione 10 pz.



DERIVATORI A 1-2-4 VIE

Articolo	Codice	Attenuazione di passaggio dB		1 uscita derivata				Separazione tra due derivate dB				R.O.S. entrata	
				Attenuazione della derivata dB				Bande					
				I	III	IV	V	I	III	IV	V		
CD11	220660	min	max	10	10	10	10	—	—	—	—	<	1,2

Articolo	Codice	Attenuazione di passaggio dB		2 uscite derivate				Separazione tra due derivate dB				R.O.S. entrata	
				Attenuazione della derivata dB				Bande					
				I	III	IV	V	I	III	IV	V		
CD12	220670	1,3	1,8	11	11	10	10	21	21	19	19	<	1,4
CD142	220652	0,6	1,1	15	15	14	14	28	27	26	25	<	1,2

Articolo	Codice	Attenuazione di passaggio dB		4 uscite derivate				Separazione tra due derivate dB				R.O.S. entrata	
				Attenuazione della derivata dB				Bande					
				I	III	IV	V	I	III	IV	V		
CD144	220654	0,8	2,8	16	16	15	15	13/21	16/27	18/35	18/40	<	1,5