

RC-80

2 Mandos a distancia multifunción
Inalámbrico
Armado, armado silencioso y parcial
Desarmado
Botón de SOS (pánico)
Indicador LED



Pack que incluye 2 mandos a distancia remotos que permiten diversas operaciones sobre la alarma a una distancia máxima de 80 metros. Además de armar y desarmar la alarma, dispone de 4 botones con funciones avanzadas.

Gracias a su sencillo diseño, puede llevarse como llavero y tenerlo siempre a mano. Dispone de un LED que se ilumina cuando se pulsa algún botón o cuando la batería está baja.

- Armado, arma todos los detectores (Modo fuera de casa)
- Desarmado, desarma todos los detectores
- Armado parcial, quedan armados todos los detectores salvo los de la zona A (Modo casa)
- Botón de pánico, llama inmediatamente al número de teléfono pre-establecido
- Armado silencioso, arma todos los detectores de forma silenciosa
- Desarmado silencioso, desarma todos los detectores de forma silenciosa

Especificaciones

Unidades	2
Alimentación	1 pila CR2025 de 3 V
Distancia de transmisión	? 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (\pm 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 55° C
Humedad relativa	? 80% (sin condensación)
Dimensiones	135 (Al) x 90 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	90 g