

Prese di corrente CARATTERISTICHE TECNICHE



Alimentatore USB 5V-2,4 A

Campo d'applicazione

Alimentazione di smatphone, tablet e fotocamere.

Conformità

- Alimentatore USB: Test report emessi da IMQ
in accordo alla norma EN60950-1:2006 + A11:2009
+ A1:2010 + A12:2010 + A2:2013
Direttiva EMC Direttiva BT.

Compatibilità innesto

Bticino® LivingLight™

Principali caratteristiche degli alimentatori USB

Alimentatore USB

- Tensione in entrata: 100-230V ~ 50-60 Hz
- Tensione in uscita: 5 V --- 2,4 A
- Categoria di sovratensione (EN 62109): Classe III
- Dispositivo di sezionamento con distanza fra i contatti di almeno 3mm

Prese di corrente - REGOLE DI INSTALLAZIONE

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.



Prese di corrente - CODICI E INGOMBRI





cod. 4B.L.USB.24
antracite



cod. 4B.N.USB.24
bianco



cod. 4B.NT.USB.24
tech



Made in P.R.C

